

超省エネ型電池内蔵防災 LED 照明 電球型(E26 口金)

2024/1Q

項目	停電防災対応 LED ダウンライト管球(水銀灯 100W 形相当)		
型式	LDA13NUB-B4H60-16LM		
電源	定格電圧	85~242VAC、50/60Hz	
	電気料金消費電力	14.4VA(100V AC 入力・0.144A)	
	定格消費電力	13W(力率:90%以上)	
	信頼性向上部品	サプレッションキャパシタ・ヒューズ・バリスター	
電池	電池	リチウムイオン電池(3.7V、3,000mAh)	
	充電時間	最低 24 時間	
LED	全光束	常用時	2,400 lm(消費効率:190 lm/W)
		停電時	満充電での電池点灯開始~約 2 時間 (600lm~400lm) 約 2 時間後~約 4 時間後(400lm~160lm)
	色温度	5,000K(昼白色)	
環境温度	-20℃~+40℃		
設計寿命	40,000 時間		
保証	3 年間(電池保証は 1 年)		
動作	<ul style="list-style-type: none"> ・スイッチ ON で LED 照明の点灯および内蔵電池への充電が始まります。 ・スイッチ OFF で LED 照明の消灯および内蔵電池への充電が止まります。 ・スイッチ ON 時に停電になると、自動で電池駆動に切り替わります。 ・停電時でもスイッチ機能は有効です。 ※「停電」「スイッチ OFF」「入力電圧無し」は電氣的に異なります。		
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・従来 3 線式しかなかった停電対応機能をダウンライトで実現 ・停電のみを正確に検出する特許技術 ・電源異常が発生しても電池駆動に影響しない個別の回路設計 ・常用 LED に異常が発生しても停電駆動に影響しない安全設計 		
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・24 時間連続使用など 1 日 20 時間以上の長時間使用の場合、保証期間が半分となります。 ・水滴がかかる場所、湿度の高い場所に設置しないでください。 ・調光器での使用はできません。 ・同一回路内に換気扇や暖房便座などのモータ・電熱線機器電源(非絶縁電源)が接続されている場合には、スイッチ OFF 時に電池で点灯します。 		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>φ125 器具に使用可</p> </div> </div>			