

# 省エネ法 2027 年度達成と節電(力率 90%以上)の防災電球

2024/2Q

項目	停電防災対応 LED ダウンライト管球(E26 口金・電球 100W 形相当)		
型式	LDA9NB-B6H32-11LM		
電源	定格電圧	85~125VAC、50/60Hz	
	電気料金消費電力	10.1VA(100V AC 入力・0.101A)	
	定格消費電力	9.1W(力率:90%以上)	
	信頼性向上部品	ヒューズ・バリスター	
電池	電池	リチウムイオン電池(3.7V、3,200mAh) ※過放電、過充電防止の保護回路(PCM)基板付き	
	充電時間	最低 24 時間	
LED	全光束	常用時	1,500 lm(消費効率:165 lm/W)
		停電時	満充電での電池点灯開始~約 6 時間 (320lm~105lm)
D	色温度	5,000K(昼白色)	
環境温度	-20℃~+40℃		
設計寿命	40,000 時間		
保証	3 年間(電池保証は 1 年)		
動作	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スイッチ ON で LED 照明の点灯および内蔵電池への充電が始まります。</li> <li>・スイッチ OFF で LED 照明の消灯および内蔵電池への充電が止まります。</li> <li>・スイッチ ON 時に停電になると、自動で電池駆動に切り替わります。</li> <li>・停電時でもスイッチ機能は有効です。</li> </ul> ※「停電」「スイッチ OFF」「入力電圧無し」は電氣的に異なります。		
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・従来 3 線式しかなかった停電対応機能をダウンライトで実現</li> <li>・停電のみを正確に検出する特許技術</li> <li>・電源異常が発生しても電池駆動に影響しない個別の回路設計</li> <li>・常用 LED に異常が発生しても停電駆動に影響しない安全設計</li> </ul>		
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>24 時間連続使用など 1 日 20 時間以上の長時間使用の場合、保証期間が半分となります。</b></li> <li>・水滴がかかる場所、湿度の高い場所に設置しないでください。</li> <li>・調光器での使用はできません。</li> <li>・同一回路内に換気扇や暖房便座などのモータ・電熱線機器電源(非絶縁電源)が接続されている場合には、スイッチ OFF 時に電池で点灯します。</li> </ul>		
		 <p>φ125 器具に使用可</p>	